

MAGO RBL

Radiocomando che copia in autoapprendimento codici fissi e frequenze diverse da 250 mhz a 330 mhz, 433, 92 mhz e 868 mhz per ogni singolo canale, non copia i radiocomandi rolling code e i quarzati.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE - La procedura di duplicazione avviene per ogni singolo tasto.

1. Premere i tasti I e II contemporaneamente e rilasciare quando il LED inizia a lampeggiare. Il tempo massimo per passare alla fase successiva è di 20 secondi, poi il LED terminerà di lampeggiare spegnendosi e uscendo dalla programmazione.
2. Posizionare il MAGO RBL e il radiocomando funzionante testa contro testa come figura F1.
3. Premere, senza rilasciare, prima il tasto del radiocomando funzionante e poi il tasto del MAGO RBL che si intende duplicare. Il LED inizia a lampeggiare più velocemente procedendo alla ricerca di tutte le frequenze per individuare quella giusta e una volta trovata, acquisirà anche il codice. Questa operazione dura dai 6 ai 12 secondi circa. Trovata la frequenza e il codice del radiocomando funzionante, il LED confermerà la buona riuscita diventando fisso e successivamente spegnendosi.
4. Rilasciare il tasto del MAGO RBL e quello del radiocomando funzionante

Per programmare un nuovo tasto ripetere tutta la procedura. Se durante la ricerca della frequenza e del codice, il LED si spegne, ripetere tutta la procedura. Se dopo vari tentativi non apprende, ripetere la procedura premendo prima il tasto del MAGO RBL nel punto 3 della programmazione o sostituire la batteria del radiocomando funzionante. Nel caso in cui la trasmissione del radiocomando funzionante sia troppo breve e il MAGO RBL non riuscisse a trovare la frequenza, tornare al punto 3 e premere per circa 3 secondi ripetutamente il tasto del radiocomando funzionante in modo da aumentarne il tempo.

Figura F1.

