

**BIERRE**

Fabbrica chiavi per serrature dal 1948

RADIOCOMANDO MAGO S

Rolling Code - Multifrequenza

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE STANDARD

La procedura deve essere eseguita lontano da fonti di interferenza radio come cellulari, wireless ecc.

1. Sul radiocomando Mago S, premere tasti 1 e 2 contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di ROSSO.
2. Mentre lampeggia, premere il tasto del Mago S che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led inizierà a lampeggiare più velocemente.
3. Posizionare il radiocomandi originale di fronte al Mago S a circa 1 centimetro di distanza, premere e tenere premuto il tasto del radiocomando originale e attendere che il led del Mago S si spegnerà.
4. Se il led del Mago S diventa fisso VERDE significherà che il radiocomando originale è a codice fisso, quindi sarà già funzionante. Se diventa ROSSO, il radiocomando originale è rolling code, funzionerà dopo aver eseguito, a secondo del modello copiato, la MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO, oppure AGENDO MANUALMENTE SULLA RICEVENTE DELL' IMPIANTO.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE ROLLING CODE COMPLEX BFT



La procedura deve essere eseguita lontano da fonti di interferenza radio come cellulari, wireless ecc.

1. Sul radiocomando Mago S, premere tasti 1 e 2 contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di ROSSO.
2. Mentre lampeggia, premere il tasto del Mago S che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led inizierà a lampeggiare più velocemente
3. Posizionare il radiocomandi originale di fronte al Mago S a circa 1 centimetro di distanza, premere e tenere premuto il tasto del radiocomando originale che si desidera duplicare, rilasciarlo quando il led del Mago S diventa fisso
4. Il led del Mago S ricomincia a lampeggiare, quindi trasmettere la sorgente del radiocomando originale , premendo contemporaneamente i tasti e rilasciarli quando il led ritorna nuovamente fisso per poi spegnersi.

BIERRE SRL

Via Bergamina, 30 - 20014 Nerviano (MI)
Tel +39 0331 415986 – fax +39 0331 416105
info@bierrechiavi.it | www.bierrechiavi.it
P.IVA e C.F. 12550290154

NOTA: Il Mago S funzionerà dopo aver eseguito la MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE ROLLING CODE COMPLEX FACC e GENIUS



La procedura deve essere eseguita lontano da fonti di interferenza radio come cellulari, wireless ecc.

1. Sul radiocomando Mago S , premere tasti 1 e 2 contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di ROSSO.
2. Mentre lampeggia, premere il tasto del Mago S che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led inizierà a lampeggiare più velocemente
3. Posizionare il radiocomandi originale di fronte al Mago S a circa 1 centimetro di distanza, premere e tenere premuto il tasto del radiocomando originale che si desidera duplicare, rilasciarlo quando il led del Mago S diventa fisso
4. Il led del Mago S ricomincia a lampeggiare, quindi trasmettere la sorgente del radiocomando originale premendo contemporaneamente i tasti e rilasciarli quando il led del radiocomando originale inizierà a lampeggiare
5. Mentre il led lampeggia , premere nuovamente il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare fino a che il led ROSSO del Mago S ritorna fisso per la seconda volta, per poi spegnersi.

NOTA: Il Mago S funzionerà DIRETTO

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE ROLLING CODE COMPLEX V2 e AVIDSEN



1. Sul radiocomando Mago S, premere tasti 1 e 2 contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di ROSSO.
Mentre lampeggia, premere il tasto del Mago S che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led inizierà a lampeggiare più velocemente

BIERRE SRL

Via Bergamina, 30 - 20014 Nerviano (MI)
Tel +39 0331 415986 – fax +39 0331 416105
info@bierrechiavi.it | www.bierrechiavi.it
P.IVA e C.F. 12550290154



BIERRE

Fabbrica chiavi per serrature dal 1948

2. Posizionare il radiocomandi originale di fronte al Mago S a circa 1 centimetro di distanza, premere e tenere premuto il tasto del radiocomando originale che si desidera duplicare, rilasciarlo quando il led del Mago S diventa fisso

3. Il led del Mago S ricomincia a lampeggiare, quindi ripremere nuovamente lo stesso tasto del radiocomando originale fino a che il led ROSSO ritorna fisso per la seconda volta, per poi spegnersi.

NOTA: I radiocomandi Mago S programmati con il radiocomando originale AVIDSEN funzioneranno dopo aver **AGITO MANUALMENTE SULLA CENTRALINA**

I radiocomandi Mago S programmati con il radiocomando originale V2 funzioneranno dopo aver eseguito la **MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO**

MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La memorizzazione va eseguita in prossimità della centralina :

Premere il tasto del Mago S programmato, rilasciarlo quando il led ROSSO si spegne e inizierà a lampeggiare di VERDE, Attendere che il led termini di lampeggiare .

FUNZIONE TASTO NASCOSTO / SORGENTE

Premere i tasti 4 e 2 contemporaneamente e rilasciarli quando il led lampeggia di ROSSO, durante il lampeggio premere il tasto già programmato .

MODALITA DI APPRENDIMENTO ALLA CENTRALINA



Agire sulla ricevente



MEMORIZZAZIONE
MANUALE



Memorizzazione automatica



MEMORIZZAZIONE
AUTOMATICA



Funzionamento diretto



FUNZIONAMENTO
DIRETTO

BIERRE SRL

Via Bergamina, 30 - 20014 Nerviano (MI)
Tel +39 0331 415986 – fax +39 0331 416105
info@bierrechiavi.it | www.bierrechiavi.it
P.IVA e C.F. 12550290154



BIERRE

Fabbrica chiavi per serrature dal 1948

LISTA COMPATIBILITA MAGO S

1.ACM: TX-SMALL, TX 2 COLOR, TX 2, TX 4
2.ALLAMATIC: MINI PASS, B.RO STAR, B.RO WN, B.RO OVER,TECH 3, FOR 4
3.APRIMATIC: TXM, TR, TM4
4.ATA: PTX4 BLU, PTX4 PINK
5.AVIDSEN: 104251,104250,104250 OLD,104250 RED, 104257,104350,654250,TX4 114253
6.BALLAN: 4014, 4013, FM402B, FM400B, SMART TMX
7.BeB PROGET: BUGGY C, BUGGY F, EMY C, EMY F
8.BENINCA: ROLLKEY,LOT WCV, TWN, APPLE, 104257, IO
TO.GO, TO. GO QV, TO.GO 2VA (HCS), TO.GO 4VA(HCS), HAPPY 2VA(HCS), HAPPY 4VA(HCS), IRI 4VA(HCS)
8A.BENNICA: HAPPY.2VA, HAPPY.4VA, TO GO2VA,
TO GO4VA(128 BIT COMPATIBILE CON EASY CHECK)
9.BFT: TRC, MITTO A, MITTO, RB, GHIBLI, B RCB, KLEYO
10.BREDA: BFOR, TCE, TEQP
11.CAME (ROLLIG CODE): AT02, ATO4, AT02 EV, AT04 EV
TOPD2R, TOPD4R, TOP44RBN,TTS44RKS, TOP4REN, TTSD4RKS
11A. CAME (NEW FIXED CODE): TOPD2F, TOPD4F, TWIN2, TWIN4 ,TOPD42FGN, TOPD44FGN, TTS44FKS, TOPD4FRN
12.CARDIN: S449, S449 GREEN, S486 OLD, S486, S486 NEW
12A.CARDIN: S504 C2, S504 C4, S508 C2 / C4
(128 BIT COMPATIBILE CON EASY CHECK)
13.CASALI: A252/254RC, GENIUS
14.CHAMBERLIIN: 84333EML, 84335EML, TX4REV, TX2REV
15.CLEMSA: MUTANCODE T, T8
16.CRAWFORD: EA433 K, T443
17.CYACSA: NEO, GO, GO MINI
18. DASPY: ZERO RC
19.DEA SYSTEM: GOLD 289, GENIE R, GENIE R WOOD, MIO TR, GTI
20.DIEFFEMATIC: EQUO 4, EQUO- PLUS4
21.DITEC ENTREMATIC: BIX LG, BIX LP, GOL4, ZEN
22.DOORHAN: TR4
23.ECOSTAR: RSCS, RSE, RSZ
24.FACC RC: XT4 433 RC, TX4
24A.FACC SLH: T 433 SLH, T 868 SLH,TML 433 SLH, TML 868 SLH,DL 868 SLH, XT 433 SLH, XT 868 SLH
25.FADINI: JUBI 433, JUBI SMAII, DIVO 71
26.GENIUS: GOLD, AMIGO, KILO TX4
27.GENIUS ADXY: TE4333H BLUE, TE4333H BRAVO, ECHO TX 4 RC
28.GIBIDI: AU1600, AU1610, AU1680, AU1810, DOMINO, DTR, MAKO
29.HORMANN: HSE2BS, HSE4 BS, HSM4
(128 BIT COMPATIBILE CON EASY CHECK)
30.JCM: GO 868, GOMINI, NEO, NEO4, TWIN
31.KEY: TXB 44R, SUB 42 R, SUB 44 R
32.KING GATES: CLIPPER, STYLO
33.LIFE: DREAM, FIDO, VIP4R
34.LIFTMASTER: 94333E, 94334E, 94335E, TX2EV, TX4EV, TX4UNIS, TX4EVF,TXUNIF
35.MERLIN: C940, C943, C945, CM842, CM844, E945M, E940M, E950M, E960M
36.MHOUSE: GTX4, GTX4C
37.MOOVO: MT4, MT4G, MT4V
38.NICE: SMILO, VERY-VR, FLOR-S,ONE, ONE FM, FLO2RE
FLO4RE, ON2E FM, INTI, MYGO 4
39.NORMSTAHL: T433, RCU 433 K
40.NOVOFERM: MTR-43, MNHS, MCHS, MINI522
MICRO NOVOTRON, MINI NOVOTRON
41. NORTON: NEO, TXCD2, TXCD4 , GO, GO MIN
42.O & O: TCOM R4, TCOM R8, TX NEO
43.PRASTEL: MTE, MPSTILE, MPSTP2E, TCE,TRQP, SLIM-E
44.PUJOL: NEO 20, NEO 40, TWIN, VARIO, VARIO OCEAN
45.SEA: HEAD 433 OLD, SMART DUAL ECOPY, HEAD 433 ROLL, HEAD 868 ROLL, COCCINELLA 2/4 ROLL
46.SEAV: BE HAPPY R
47.SILVELOX: ECO, SILV466
48.SOMFY: K-EASY, K-EASY NEW, KEYTIS-NS4-RTS, ALARM
KEY-GO-4-RTS, TELIS-RTS
49.SOMMER: 4010, 4011, 4014, 4013, 4026, 4020, 4022,
49.STAGNOLI: VENUS AV221, VENUS AV223, LALLISTO AK
50.TAU: 250-SLIMR, 250K-SLIMRP, 250T-4RP, 250S-4RP
51.TELCOMA: FM402, FM404, FM402E,FM404E,NOIRE 2
NOIRE 4, NOIRE 2E, NOIRE 4E
52.V2: TXC, TRC, TSC, HANDY, PHOENIX, PHOX
53.VDS: TRQP, ECOR
54.WISNIOWSKI: PULSAR RTS 2CH, PULSAR RTS 4CH

BIERRE SRL

Via Bergamina, 30 - 20014 Nerviano (MI)
Tel +39 0331 415986 – fax +39 0331 416105
info@bierrechiavi.it | www.bierrechiavi.it
P.IVA e C.F. 12550290154